

WJシリーズC1 高調波抑制・ノイズフィルタオプション型式一覧 *1

シリーズ	電源	容量 (kW)	型式	直流 リアクトル DCL 	入力側 交流 リアクトル ALI 	入力側 ノイズ フィルタ NFタイプ *2 	ラジオノイズ フィルタ 零相 リアクトル ZCL 	入力側 ラジオノイズ フィルタ コンデンサ タイプ CFI 	出力側 交流 リアクトル ACL 
WJ-C1	単相 100V	0.4	C1-004MF2	-	-	-	ZCL-A ZCL-B40 *3	-	ACL-L2-0.4
		0.75	C1-007MF2	-	-	-		-	ACL-L2-0.75
	単相 200V	0.1	C1-001SF2	DCL-L-0.2	-	-		-	ACL-L2-0.4
		0.2	C1-002SF2	DCL-L-0.2	-	-		-	ACL-L2-0.4
		0.4	C1-004SF2	DCL-L-0.4	-	-		-	ACL-L2-0.4
		0.75	C1-007SF2	DCL-L-0.7	-	-		-	ACL-L2-0.75
		1.5	C1-015SF2	DCL-L-1.5	-	-		-	ACL-L2-1.5
		2.2	C1-022SF2	DCL-L-2.2	-	-		-	ACL-L2-2.2
	三相 200V	0.1	C1-001LF2	DCL-L-0.2	ALI-2.5L2	NF-L6		CFI-L	ACL-L2-0.4
		0.2	C1-002LF2	DCL-L-0.2	ALI-2.5L2	NF-L6			ACL-L2-0.4
		0.4	C1-004LF2	DCL-L-0.4	ALI-2.5L2	NF-L6			ACL-L2-0.4
		0.75	C1-007LF2	DCL-L-0.7	ALI-2.5L2	NF-L6			ACL-L2-0.75
		1.5	C1-015LF2	DCL-L-1.5	ALI-2.5L2	NF-L10			ACL-L2-1.5
		2.2	C1-022LF2	DCL-L-2.2	ALI-5.5L2	NF-L20			ACL-L2-2.2
		3.7	C1-037LF2	DCL-L-3.7	ALI-5.5L2	NF-L20			ACL-L2-3.7
		5.5	C1-055LF2	DCL-L-5.5	ALI-11L2	NF-L30			ACL-L2-5.5
		7.5	C1-075LF2	DCL-L-7.5	ALI-11L2	NF-L40			ACL-L2-7.5
		11	C1-110LF2	DCL-L-11	ALI-22L2	NF-L60			ACL-L2-11
		15	C1-150LF2	DCL-L-15	ALI-22L2	NF-L80			ACL-L2-15
	三相 400V	0.4	C1-004HF2	DCL-H-0.4	ALI-2.5H2	NF-H7		CFI-H	ACL-H2-0.4
		0.75	C1-007HF2	DCL-H-0.7	ALI-2.5H2	NF-H7			ACL-H2-0.75
		1.5	C1-015HF2	DCL-H-1.5	ALI-2.5H2	NF-H7			ACL-H2-1.5
		2.2	C1-022HF2	DCL-H-2.2	ALI-5.5H2	NF-H7			ACL-H2-2.2
		3.0	C1-030HF2	DCL-H-3.7	ALI-5.5H2	NF-H10			ACL-H2-3.7
		4.0	C1-040HF2	DCL-H-3.7	ALI-5.5H2	NF-H10			ACL-H2-3.7
		5.5	C1-055HF2	DCL-H-5.5	ALI-11H2	NF-H20			ACL-H2-5.5
		7.5	C1-075HF2	DCL-H-7.5	ALI-11H2	NF-H20			ACL-H2-7.5
		11	C1-110HF2	DCL-H-11	ALI-22H2	NF-H30			ACL-H2-11
		15	C1-150HF2	DCL-H-15	ALI-22H2	NF-H40			ACL-H2-15
		18.5	C1-185HF2 *4	DCL-H-22	ALI-33H2	NF-H50			ACL-H2-18.5
		22	C1-220HF2 *4	DCL-H-22	ALI-33H2	NF-H60			ACL-H2-22

*1 上表は、ND定格(標準負荷)仕様の場合の選定例です。

*2 ノイズフィルタNF タイプ(別置型)は海外規格(CE など)に対応していません。
欧州EMC指令適合ノイズフィルタの詳細については、弊社営業へお問合せください。

*3 ZCL-B40は、200V級5.5kW以上、400V級11kW以上の機種はご使用になれません。

*4 近日発売。