

【SJシリーズP1 高調波抑制・ノイズフィルタオプション型式一覧 \*4】

シリーズ	電源	容量 (kW)	型式	直流リアクトル	入力側交流	入力側ノイズフィ	ラジオノイズフィルタ	入力側ラジオノイズフィ	出力側交流リアク
				DCL	リアクトルALI	ルタNFタイプ*5	零相リアクトルZCL	ルタコンデンサタイプ	トルACL
SJ-P1	三相 200V	0.4	P1-004LFF	DCL-L-0.4	ALI-2.5L2	NF-L6	ZCL-A ZCL-B40*6 ZCL-B75	CFI-L	ACL-L2-0.4
		0.75	P1-007LFF	DCL-L-0.7	ALI-2.5L2	NF-L6			ACL-L2-0.75
		1.5	P1-015LFF	DCL-L-1.5	ALI-2.5L2	NF-L10			ACL-L2-1.5
		2.2	P1-022LFF	DCL-L-2.2	ALI-5.5L2	NF-L20			ACL-L2-2.2
		3.7	P1-037LFF	DCL-L-3.7	ALI-5.5L2	NF-L20			ACL-L2-3.7
		5.5	P1-055LFF	DCL-L-5.5	ALI-11L2	NF-L30			ACL-L2-5.5
		7.5	P1-075LFF	DCL-L-7.5	ALI-11L2	NF-L40			ACL-L2-7.5
		11	P1-110LFF	DCL-L-11	ALI-22L2	NF-L60			ACL-L2-11
		15	P1-150LFF	DCL-L-15	ALI-22L2	NF-L80			ACL-L2-15
		18.5	P1-185LFF	DCL-L-22	ALI-33L2	NF-L100			ACL-L2-18.5
		22	P1-220LFF	DCL-L-22	ALI-33L2	NF-L150			ACL-L2-22
		30	P1-300LFF	DCL-L-30	ALI-50L2	NF-L150			ACL-L2-30
		37	P1-370LFF	DCL-L-37	ALI-50L2	NF-L200			ACL-L2-37
		45	P1-450LFF	DCL-L-45	ALI-75L2	NF-L250			ACL-L2-45
	55	P1-550LFF	DCL-L-55	ALI-75L2	NF-L300	ACL-L2-55			
	75	P1-750LFF	DCL-L-75	ALI-120L2	NF-L300	ACL-L2-75			
	三相 400V	0.75	P1-007HFF	DCL-H-0.7	ALI-2.5H2	NF-H7	ZCL-A ZCL-B40*6 ZCL-B75 ZCL-B95 ZCL-B150	CFI-H	ACL-H2-0.75
		1.5	P1-015HFF	DCL-H-1.5	ALI-2.5H2	NF-H7			ACL-H2-1.5
		2.2	P1-022HFF	DCL-H-2.2	ALI-5.5H2	NF-H7			ACL-H2-2.2
		3.7	P1-037HFF	DCL-H-3.7	ALI-5.5H2	NF-H10			ACL-H2-3.7
		5.5	P1-055HFF	DCL-H-5.5	ALI-11H2	NF-H20			ACL-H2-5.5
		7.5	P1-075HFF	DCL-H-7.5	ALI-11H2	NF-H20			ACL-H2-7.5
		11	P1-110HFF	DCL-H-11	ALI-22H2	NF-H30			ACL-H2-11
		15	P1-150HFF	DCL-H-15	ALI-22H2	NF-H40			ACL-H2-15
		18.5	P1-185HFF	DCL-H-22	ALI-33H2	NF-H50			ACL-H2-18.5
		22	P1-220HFF	DCL-H-22	ALI-33H2	NF-H60			ACL-H2-22
		30	P1-300HFF	DCL-H-30	ALI-50H2	NF-H80			ACL-H2-30
		37	P1-370HFF	DCL-H-37	ALI-50H2	NF-H100			ACL-H2-37
		45	P1-450HFF	DCL-H-45	ALI-75H2	NF-H150			ACL-H2-45
		55	P1-550HFF	DCL-H-55	ALI-75H2	NF-H150			ACL-H2-55
		75	P1-750HFF	DCL-H-75	ALI-120H2	NF-H200			ACL-H2-75
		90	P1-900HFF	DCL-H-90	ALI-120H2	NF-H200			ACL-H2-90
		110	P1-1100HFF	DCL-H-110	ALI-180H2	NF-H250			ACL-H2-110
		132	P1-1320HFF	DCL-H-132	ALI-180H2	NF-H300			ACL-H2-132
160		P1-1600HFF	DCL-H-160	ALI-220H2	NF-H400	ACL-H2-160			
185		P1-1850HFF	DCL-H-185	ALI-300H2	NF-H400	ACL-H2-220			
200	P1-2000HFF	DCL-H-220	ALI-300H2	NF-H500	ACL-H2-220				
220	P1-2200HFF	DCL-H-220	ALI-300H2	NF-H500	ACL-H2-220				
250	P1-2500HFF	DCL-H-280	ALI-400H2	NF-H600	ACL-H2-280				
315	P1-3150HFF	DCL-H-315	ALI-420H2	NF-H700	ACL-H2-340				

\*4 上表は、ND定格(標準負荷)仕様の場合の選定例です。

\*5 ノイズフィルタNF タイプ(別置型)は海外規格(CE など)に対応していません。欧州EMC指令適合ノイズフィルタの詳細については、弊社営業へお問合せください。

\*6 ZCL-B40は、200V級5.5kW以上、400V級11kW以上の機種はご使用になれません。