







【日立インバータ WJ200 シリーズ 高調波抑制・ノイズフィルタオプション型式一覧】(*1)

シリーズ	電源	容量(kW)	型式	直流リアクトル	入力側交流	入力側	ラジオノイズフィルタ	入力側	出力側
				DCL	リアクトル	ノイズフィルタ	ラジオノイズフィルタ	交流リアクトル	
									
WJ200	単相 100V	0.4	WJ200-004MF	-	-	-	ZCL-B40	-	ACL-L2-0.4
		0.75	WJ200-007MF	-	-	-	ZCL-B40	-	ACL-L2-0.7
	単相 200V	0.1	WJ200-001SF	DCL-L-0.2	-	-	ZCL-B40	-	ACL-L2-0.4
		0.2	WJ200-002SF	DCL-L-0.2	-	-	ZCL-B40	-	ACL-L2-0.4
		0.4	WJ200-004SF	DCL-L-0.4	-	-	ZCL-B40	-	ACL-L2-0.4
		0.75	WJ200-007SF	DCL-L-0.7	-	-	ZCL-B40	-	ACL-L2-0.7
		1.5	WJ200-015SF	DCL-L-1.5	-	-	ZCL-B40	-	ACL-L2-1.5
		2.2	WJ200-022SF	DCL-L-2.2	-	-	ZCL-B40	-	ACL-L2-2.2
	三相 200V	0.1	WJ200-001LF	DCL-L-0.2	ALI-2.5L2	NF-L6	ZCL-B40	CFI-L	ACL-L2-0.4
		0.2	WJ200-002LF	DCL-L-0.2	ALI-2.5L2	NF-L6	ZCL-B40	CFI-L	ACL-L2-0.4
		0.4	WJ200-004LF	DCL-L-0.4	ALI-2.5L2	NF-L6	ZCL-B40	CFI-L	ACL-L2-0.4
		0.75	WJ200-007LF	DCL-L-0.7	ALI-2.5L2	NF-L6	ZCL-B40	CFI-L	ACL-L2-0.7
		1.5	WJ200-015LF	DCL-L-1.5	ALI-2.5L2	NF-L10	ZCL-B40	CFI-L	ACL-L2-1.5
		2.2	WJ200-022LF	DCL-L-2.2	ALI-5.5L2	NF-L20	ZCL-B40	CFI-L	ACL-L2-2.2
		3.7	WJ200-037LF	DCL-L-3.7	ALI-5.5L2	NF-L20	ZCL-B40	CFI-L	ACL-L2-3.7
		5.5	WJ200-055LF	DCL-L-5.5	ALI-11L2	NF-L30	ZCL-A, ZCL-B75	CFI-L	ACL-L2-5.5
		7.5	WJ200-075LF	DCL-L-7.5	ALI-11L2	NF-L40	ZCL-A, ZCL-B75	CFI-L	ACL-L2-7.5
	三相 400V	0.4	WJ200-004HF	DCL-H-0.4	ALI-2.5H2	NF-H7	ZCL-B40	CFI-H	ACL-H2-0.4
		0.75	WJ200-007HF	DCL-H-0.7	ALI-2.5H2	NF-H7	ZCL-B40	CFI-H	ACL-H2-0.75
		1.5	WJ200-015HF	DCL-H-1.5	ALI-2.5H2	NF-H7	ZCL-B40	CFI-H	ACL-H2-1.5
		2.2	WJ200-022HF	DCL-H-2.2	ALI-5.5H2	NF-H7	ZCL-B40	CFI-H	ACL-H2-2.2
		3.0	WJ200-030HF	DCL-H-3.7	ALI-5.5H2	NF-H10	ZCL-B40	CFI-H	ACL-H2-3.7
		4.0	WJ200-040HF	DCL-H-3.7	ALI-5.5H2	NF-H10	ZCL-B40	CFI-H	ACL-H2-3.7
		5.5	WJ200-055HF	DCL-H-5.5	ALI-11H2	NF-H20	ZCL-B40	CFI-H	ACL-H2-5.5
		7.5	WJ200-075HF	DCL-H-7.5	ALI-11H2	NF-H20	ZCL-B40	CFI-H	ACL-H2-7.5
		11	WJ200-110HF	DCL-H-11	ALI-22H2	NF-H30	ZCL-A, ZCL-B75	CFI-H	ACL-H2-11
	15	WJ200-150HF	DCL-H-15	ALI-22H2	NF-H40	ZCL-A, ZCL-B75	CFI-H	ACL-H2-15	

(*1)上表は、重定格(CT)仕様の場合の選定例です

(*2)ノイズフィルタ NF タイプ(別置型)は海外規格(CE など)に対応していません。欧州 EMC 指令適合ノイズフィルタの詳細については、弊社営業へお問合せください。